


High Voltage Fuses VvPb Type British Standard

Високоволтови предпазители тип ВвПб британски стандарт

General information • Обща информация

| | | |
|-------------|------------|--------------------------------|
| Type: | Тип | VvPb ВвПб |
| Standard | Стандарт | BS 2692-1, IEC 60282-1 |
| Pin strike | Бутона | Yes Да |
| Application | Приложение | indoor/outdoor вътрешен/открит |

VvPb



| Type Тип | Order No. Каталожен No | Rated voltage Ном. напрежение | Rated current Ном. ток | Length Дължина | Diameter Диаметър | Breaking capacity Изкл. възможност | Weight Тегло kg. |
|--------------------------|------------------------------|--|---------------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------|
| | VvPb | kV | A | L, mm | D, mm | I1, kA | |
| VVPb 3.6kV 80A 254/63.5 | 1403080 | 3,6 | 80 | 254 | 63.5 | 50 | 1.9 |
| VVPb 3.6kV 100A 359/63.5 | 1403100 | 3,6 | 100 | 359 | 63.5 | 50 | 2.6 |
| VVPb 3.6kV 125A 359/63.5 | 1403125 | 3,6 | 125 | 359 | 63.5 | 50 | 2.6 |
| VVPb 3.6kV 160A 359/63.5 | 1403160 | 3,6 | 160 | 359 | 63.5 | 50 | 2.6 |
| VVPb 3.6kV 200A 359/63.5 | 1403200 | 3,6 | 200 | 359 | 63.5 | 50 | 2.6 |
| VVPb 3.6kV 250A 359/63.5 | 1403250 | 3,6 | 250 | 359 | 63.5 | 50 | 2.6 |
| VVPb 7.2kV 80A 254/63.5 | 1407080 | 7,2 | 80 | 254 | 63.5 | 45 | 1.9 |
| VVPb 7.2kV 100A 254/63.5 | 1407100 | 7,2 | 100 | 254 | 63.5 | 45 | 1.9 |
| VVPb 7.2kV 112A 254/63.5 | 1407112 | 7,2 | 112 | 254 | 63.5 | 45 | 1.9 |
| VVPb 7.2kV 125A 359/63.5 | 1407125 | 7,2 | 125 | 359 | 63.5 | 45 | 2.6 |
| VVPb 7.2kV 140A 359/63.5 | 1407140 | 7,2 | 140 | 359 | 63.5 | 45 | 2.6 |
| VVPb 7.2kV 160A 359/63.5 | 1407160 | 7,2 | 160 | 359 | 63.5 | 45 | 2.6 |
| VVPb 12kV 6,3A 254/63.5 | 1410006 | 12 | 6,3 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 10A 254/63.5 | 1410010 | 12 | 10 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 16A 254/63.5 | 1410016 | 12 | 16 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 20A 254/63.5 | 1410020 | 12 | 20 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 25A 254/63.5 | 1410025 | 12 | 25 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 31.5A 254/63.5 | 1410032 | 12 | 31.5 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 40A 254/63.5 | 1410040 | 12 | 40 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 50A 254/63.5 | 1410050 | 12 | 50 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 63A 254/63.5 | 1410063 | 12 | 63 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 80A 254/63.5 | 1410080 | 12 | 80 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 12kV 90A 254/63.5 | 1410090 | 12 | 90 | 254 | 63.5 | 40 | 1.9 |
| VVPb 24kV 6,3A 565/50.8 | 1420006 | 24 | 6,3 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 24kV 10A 565/50.8 | 1420010 | 24 | 10 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 24kV 16A 565/50.8 | 1420016 | 24 | 16 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 24kV 20A 565/50.8 | 1420020 | 24 | 20 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 24kV 25A 565/50.8 | 1420025 | 24 | 25 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 24kV 31.5A 565/50.8 | 1420032 | 24 | 31.5 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 24kV 40A 565/76.2 | 1420040 | 24 | 40 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |
| VVPb 24kV 50A 565/76.2 | 1420050 | 24 | 50 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |
| VVPb 24kV 63A 565/76.2 | 1420063 | 24 | 63 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |
| VVPb 24kV 80A 565/76.2 | 1420080 | 24 | 80 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |
| VVPb 36kV 6,3A 565/50.8 | 1435006 | 36 | 6,3 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 36kV 10A 565/50.8 | 1435010 | 36 | 10 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 36kV 16A 565/50.8 | 1435016 | 36 | 16 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 36kV 20A 565/50.8 | 1435020 | 36 | 20 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 36kV 25A 565/50.8 | 1435025 | 36 | 25 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 36kV 31,5A 565/50.8 | 1435032 | 36 | 31,5 | 565 | 50.8 | 25 | 2.5 |
| VVPb 36kV 40A 565/76.2 | 1435040 | 36 | 40 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |
| VVPb 36kV 50A 565/76.2 | 1435050 | 36 | 50 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |
| VVPb 36kV 63A 565/76.2 | 1435063 | 36 | 63 | 565 | 76.2 | 25 | 5.2 |

Note: The fuse-links are also available without a striker and different length of the tube
Забележка: Предпазителите могат да бъдат произведени и без бутона и с различна дължина на тръбата